SECURA ML4-0
Handlampe ohne Akku und ohne Ladegerät

Funktionsbeschreibung:

- Diese portable Notleuchte mit 4 Hochleistungs-LED schaltet bei Stromausfall automatisch ein, wenn sie sich in eingeschaltetem Zustand in dem am Netz angeschlossenen Ladegerät steht.
- Sie kann jederzeit herausgenommen und da eingesetzt werden, wo gerade Licht benötigt wird.
- Bei einem Stromausfall schaltet das Notlicht augenblicklich ein.
- Nach Ablauf der Brenndauer leuchtet eine LED mit 15cd noch viele Stunden als Orientierungs-Licht weiter.
- Bei Rückkehr der Netzspannung wird der integrierte Akku wieder geladen (Grüne Kontroll-LED blinkt).

Technische Angaben:

Leuchtmittel:	4 Hochleistungs-LED (4 x 140lm = 560lm)
Lebensdauer:	ca. 50'000h
Anschluss:	mit Ladestation ML4/CD
Betriebstemperatur:	+5°C bis +45°C
Brenndauer:	bei Akku A3 = 3h; bei Akku A2 = 2h
Dimensionen (LxBxT):	ca. 380 x 90 x 62 mm
Gehäuse:	Kunststoff
Gewicht:	~580g
Schutzklasse:	IP20
Normen:	DIN EN 60598-1 und DIN EN 60598-2-22
Garantie:	3 Jahre